

SONICAKE

TASTE IT



规格参数

电源:DC 9V 内负外正, 125mA

电源接口尺寸:5.5mm x 2.1mm

尺寸:93.5mm (长) x 42mm (宽) x 52mm (高)

重量:216g

MINILANE
SERIES PEDAL

Sonic Dub 是一款简单易上手的乐句循环效果器, 带有3个数据存储空间。每个存储空间的
最大录音时间为12分钟, 支持乐句无限叠录。24-bit采样精度44.1kHz采样率为您提供无损的声音。
单踩钉设计使用户操作更为简单。



可在3个不同的存储空间中进行选择。当您切换存储空间时, Sonic Dub会将乐句保存在前一个存储空间中。保存过程中LED会红绿交替闪烁。录音时间越长, 保存时间越长。

请注意: 如果您在存储空间中录制了不想要的叠录乐句, 则保存后叠录乐句将无法撤消。

www.sonicake.com



用于导入导出音频文件。

使用Type-C USB连接线将Sonic Dub与电脑连接。

本设备将被电脑识成别名为SONIC DUB的U盘。

导出操作:打开磁盘三个文件夹中的任意一个文件夹,选择名为LOOPER.WAV的文件复制到电脑,导出完成。

导入操作:向磁盘三个文件夹中任意一个文件夹拖放所需WAV音频文件,导入完成。

请注意:

- 音频文件将以32-bit、44.1kHz音频采样率保存。
- 导入音频前请先清空文件夹。
- 导入文件应为32-bit、44.1kHz音频采样率的单声道WAV文件,且文件名称为LOOPER.WAV。如果您的音频格式不兼容,请移步我们的官方网站(www.sonicake.com),下载名为Looper Converter的格式转换软件。此软件能将任何WAV、MP3或M4A文件转换为Sonic Dub所支持的文件格式。

踩钉及LED显示

操作	功能	LED状态
短踩踩钉(无数据时)	录制	LED灯为红色常亮
短踩踩钉(录制时/叠录时)	播放	LED灯为绿色长亮
短踩踩钉(播放时)	叠录	LED灯为红色常亮
短踩踩钉两次(播放时)	停止	LED灯为绿色闪烁
长踩踩钉(播放时)	撤销/重做	LED灯为绿色快速闪烁
长踩踩钉(停止时)	清除	LED灯为绿色快速闪烁