



BOOM AVE. 为您提供了贝斯演奏的4种基本效果: BOOST/COMP、FUZZ、PREAMP 和 OCTAVE。

BOOST/COMP 模块简单直观, 可调节音量增益和压缩量。

FUZZ 为标准的法兹模块, 基于经典的 MUFF 效果器音色设计, 并在此基础上进行了细微的音色调整, 以得到更为出彩的声音效果。

PREAMP 为经典的贝斯前级, 基于传奇的 Ampeg 音色设计。OCTAVE 模块能够分别产生比原始信号低一个八度或两个八度的音频信号。

您可以调节干信号与低八度音效的混合比例。

更为重要的是, 该效果器具有一个 FX LOOP 位于 PREAMP 模块之后。您可以在 FX LOOP 中接入各种效果器, 得到您所想要的效果。

并且效果器自带 XLR 平衡输出卡侬接口, 可将音频信号输出至声卡或调音台。

信号链: Boost/Comp - Fuzz - Preamp - FX loop - Octave

OCTAVE

DRY:控制干信号的音量

OCT 1:控制低一个八度信号的音量

OCT 2:控制低两个八度信号的音量

PREAMP

VOL:控制音量

GAIN:控制增益量

BASS:调节低频段的音色特征

MID:调节中频段的音色特征

TREB:调节高频段的音色特征

FUZZ

VOL:调节模块音量

SUSUTAIN:控制FUZZ增益量

TONE:调节音色明亮度

BOOST/COMP

BOOST:提升音量

COMP:调节BASS信号压缩量



BOOM Ave.是一款专为贝斯而作的组合式效果器,具有贝斯手所需的多重效果。我们知道有时候贝斯手会被其他乐队成员忽视,但是在sonicake,我们始终相信贝斯手比吉他手更重要!

规格参数

电源:DC 9V 内负外正, 60mA

电源接口尺寸:5.5mm x 2.1mm

尺寸:262mm (长) x 64mm (宽) x 45mm (高)

重量:530g