


面板介绍

1. VOLUME:控制输出音量。
2. TONE:控制音箱音色。
3. GAIN:控制增益量。
4. FX:控制MOD、DLY、RVB模块的效果音量、速度、深度等。当前受FX控制的模块按键指示灯将会呈现闪烁的状态。
5. POWER:长按打开/关闭设备,红色LED灯将指示当前电池状态。




电量 LED灯状态	正常 关闭	低 (15%) 打开	极低 (5%) 闪烁*	充电中 闪烁	充满 关闭
--------------	----------	---------------	----------------	-----------	----------

*此状态下, AMP模块按键灯也会闪烁。



6. USB Type-C:使用USB线连接充电器。
注意:充电时产品将停止工作。
7. B.T.:指示蓝牙音频状态 (闪烁时表示正在等待连接,常亮时表示设备已连接),当设备开启时蓝牙自动打开,长按DLY和RVB按钮关闭蓝牙。
8. 音频接口:3.5mm立体声输入音频接口,用于连接额外的音频播放设备。



9. 耳机接口:3.5mm立体声输出音频接口,用于连接耳机。
10. 输入:6.35mm输入插头,用于连接吉他。

11. 模块按钮:短按切换模块效果,长按关闭模块 (AMP模块不能关闭)。按钮灯光颜色表示当前模块所选效果。

AMP模块

颜色	名称	效果描述
绿	Clean 1	Fender® Bassman*
蓝	Clean 2	传奇爵士音箱*
红	Overdrive 1	Orange® Rockerverb 50*
青	Overdrive 2	Marshall® JCM 800™**
黄	Distortion 1	Mesa/Boogie® Dual Rectifier**
粉	Distortion 2	ENGL® Powerball II*

DLY模块

颜色	名称	效果描述
绿	Warm Echo	产生一个温暖复古、模拟风格的延迟效果
蓝	Pure Echo	产生一个干净、准确的延迟效果
红	Tape Echo	模拟磁带机延迟效果
青	Mod Echo	产生一个带合唱效果的干净延迟
黄	Dark Echo	产生一个丝滑醇厚的延迟效果
粉	Slapback	模拟经典的拍击回声效果

Amphonix

用户手册

新一代口袋吉他音箱

产品简介

Amphonix是Sonicake新一代蓝牙耳机放大器。内建有6个AMP音色,您可以从中得到各种世界著名的吉他贝斯音箱音色。并且每款产品都具有范围广阔的增益调节,您可以获得干净自然的清音音色、温暖的过载、重金属音色,以及您所需要的一切!

不仅如此,AMP模块还可与调制、延迟和混响效果模块里共18种音色效果进行组合,精选的一流音色能让您的表演更为精彩。该设备采用锂电池供电,通过USB充满电后可连续使用长达5小时。辅助音频插孔 (AUX IN) 可输入额外音频用于伴奏,或者通过蓝牙也可完成伴奏播放,可摆脱线缆的束缚。

注意:

1. 请将本机音量旋钮调到最低,然后再打开电源。
2. 为降低听力受损的风险,请勿长时间以高音量使用耳机。

产品特性

- 6种不同风格的AMP音色,基于经典著名的吉他音箱而设计
- 4拨盘可进行精细的音色控制
- MOD、DLY、RVB模块可同时使用,各有6种效果
- 具有蓝牙音频和辅助音频输入 (AUX IN),可播放您喜爱的歌曲伴奏进行演奏
- 随插随用,满电使用时长可达5小时
- 支持USB充电

规格参数

电源:3.7V锂电池,使用时长达5小时
尺寸:96mm (长) x 43.2mm (宽) x 33.5mm (高)
重量:63g

MOD模块

颜色	名称	效果描述
绿	Chorus	产生复古的合唱效果
蓝	Rotary	产生旋转扬声器效果
红	Tremolo	产生经典的光学震音效果
青	Vibrato	产生自然温暖的颤音效果
黄	Flanger	产生经典的镶边效果
粉	Phaser	产生明亮尖锐的相位效果

*本资料中所提到的厂商及产品名称仅用于直观说明该产品的效果音色、功能特性,商标名称归其公司所有。

RVB模块

颜色	名称	效果描述
绿	Studio	模拟录音室混响
蓝	Room	模拟房间混响
红	Hall B	模拟明亮衰减的大厅混响
青	Hall D	模拟较暗衰减的大厅混响
黄	Church	模拟教堂混响
粉	Plate	模拟板式混响